

Link do produktu: <https://sklep.ledbruk.com/swietlowka-led-60cm-t8-7-6w18w-6500k-osram-p-3072.html>



Światłówka LED 60cm T8 7,6W(18W) 6500K Osram

Cena	20,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SL_OSR_75024656
Kod producenta	4058075024656
Kod EAN	4058075024656
Producent	OSRAM
Długość światłówki	60cm
Odpowiednik	18W
Ściemnianie	Nie
Typ klosza	Matowy
Gwint / Trzonek	G13 / T8
Barwa Światła	Biała Zimna

Specyfikacja techniczna

Rodzina produktów: Ekonomiczne tuby LED zasilane przez stateczniki magnetyczne

Moc: 7,6W

Trzonek: G13 / T8

Napięcie zasilania: 220...240 V

Częstotliwość napięcia zasilania: 50...60 Hz

Odpowiednik: 18 W

Strumień świetlny: 800 lm

Barwa światła: Biała Zimna - 6500 K

Typ klosza: Matowy

Trwałość: 30 000 h

Ściemnianie: Nie

Wskaźnik oddawania barw Ra: ≥80

Kąt rozsyłu światła: 190°

Współczynnik mocy λ: > 0,90

Czas startu: < 0,5 s

Liczba cykli włączeniowych: 200 000

Długość: 603 mm

Średnica: 26,7 mm

Zużycie energii: 8 kWh/1000h

Klasa efektywności energetycznej: A+

Zakres temperatury pracy: -20...45 °C

Normy: CE/CB

Zawartość rtęci: 0,0 mg

Ekonomiczne tuby LED zasilane przez stateczniki magnetyczne. Cechy produktu: Alternatywa LED dla klasycznych świetlówek T8 w oprawach z konwencjonalnymi układami zasilającymi. Równomierne oświetlenie. Bez rtęci, zgodne z RoHS. Skuteczność świetlna: do 105 lm/W. Rurka wykonana ze szkła. Korzyści ze stosowania produktu: Dzięki szklanej konstrukcji lampa nie ugina się. Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Aż do 65 % oszczędności energii (w porównaniu ze świetlówką T8 ze SK). Światło włącza się natychmiast, szczególnie zalecane w połączeniu z czujnikami. Bardzo duża odporność na obciążenia przełączeniowe. Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach. Obszar zastosowań: Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C. Korytarze, klatki schodowe, garaże. Chłodnie i magazyny. Zastosowania domowe. Przemysł. Domy towarowe. Supermarkety i domy towarowe. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi oraz niskoprężnymi układami zasilającymi.