Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:45

Link do produktu: https://sklep.ledbruk.com/zasilacz-led-glp-glg-200w-12v-16a-ip67-plastik-p-2152.html

Zasilacz LED GLP GLG 200W 12V 16A IP67 Plastik



Cena	**250,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ZPR-GLP-200W-12VIP67**
Kod producenta	**5902135120590**
Kod EAN	**5902135137505**
Producent	**GLP**
Output voltage	**12V**
Napięcie wyjściowe	**12V**
Ausgangsspannung	**12V**

Specyfikacja techniczna

Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy

Napięcie wyjściowe: 12V

Prąd wyjściowy: 16A

Moc znamionowa: 200W

Tętnienia i szumy maksymalne: 500mVp-p

Czas ustalania , narastania: 1000ms, 50ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem

Czas podtrzymania: 40ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem

Napięcie wejściowe: 200 ÷ 264VAC

Prąd wejściowy: 2.6A przy 230VAC

Prąd rozruchowy wejścia: 30A przy 230VAC; TWIDTH (czas do półszczytu) = 1800µs

Prąd upływu wejścia: 0.25mA przy 240VAC

Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C

Wilgotność pracy: 20 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji)

Normy bezpieczeństwa: Zgodność z TUV EN 61347-1, TUV EN 61347-2-13, IP67

Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC

Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MOhm,500VDC,25°C,70%

Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015

Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11

Prąd harmonicznych: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Wymiary: 205 x 70 x 45mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: 110% ÷ 150% prądu znamionowego. Typ: naprzemienne załączanie i odłączanie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie zwarciowe: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny

Zabezpieczenie nadnapięciowe: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie termiczne: 140°C ± 10°C(detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Maksymalna ilość zasilaczy podłączonych do wyłącznika nadprądowego: B10, B16, C10, D10 - 1 sztuka, C16, D16 - 2 sztuki